


CTA3B11A

Controller Triac IP 54
senza connettore di potenza


Unità di comando con controllo dell'angolo di fase, corrente di uscita 4A max. Montaggio diretto sul dispositivo vibrante, con pressacavi di ingresso e uscita, con sensore di controllo del livello di riempimento temporizzato.



DATI TECNICI

TENSIONE DI INGRESSO COMMUTABILE	115 / 230 V
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz +/- 3Hz
TENSIONE DI USCITA	5...105 V / 10...210 V
CORRENTE DI USCITA	max. 4 A
FREQUENZE DI VIBRAZIONE	50 / 100 Hz (60 / 120 Hz)
VALORE DI RIFERIMENTO	Potentiometer, 0...10 V, 0...20 mA
PARAMETRIZZAZIONE Umin / Umax	Internal potentiometer
ABILITAZIONE ESTERNA	24 V DC, Contact
SEGNALE DI STATO	24 V DC, Contact 250V 1A
AVVIAMENTO GRADUALE	Fixed 0,1..1 S
COMPENSAZIONE TENSIONE DI RETE	✓
CONTROLLO LIVELLO DI RIEMPIMENTO	✓
SENSORE DI RIEMPIMENTO CONTROLLO	NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s
LINEA DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	×
SENSORE DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	×
USCITA ELETTROVALVOLA	×
CONTENITORE	Ral7035 Aluminium box
CLASSE DI PROTEZIONE	IP 54

DISEGNI TECNICI



CONFORMITÀ

